

數字產生機器的設計

操作程序：

製作函數產生機器

1. 在儲存格 D3 位置輸入任意一數字，如 “2”。
2. 在儲存格 D16 位置輸入公式 “=4*D3+1”，按 Enter。
3. 選取儲存格 D16，按滑鼠右鍵，並選取儲存格格式。選擇保護中的隱藏。
4. 選取儲存格 D3，按滑鼠右鍵，並選取儲存格格式。不選擇鎖定。
5. 利用繪圖工具繪畫函數產生機器。
6. 在函數產生機器上建立一文字方塊，在方塊內鍵入「請改變輸入數字，以便完成右表」。
7. 在儲存格 G4 至 H15 內輸入表格（如圖）。
8. 從下拉選單中選取工具 | 保護 | 保護工作表，輸入你的密碼，再按確定。工作表將被保護。學生只可在儲存格 D3 輸入數字而且在儲存格 D16 中看不到相關的公式。
9. 若在下拉選單中選取工具 | 保護 | 取消保護工作表，輸入原先選定公式即可。

